
Instruction Code Summary

H / L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NOP	JBC bit, rel	JB bit, rel	JNB bit, rel	JC rel	JNC rel	JZ rel	JNZ rel	SJMP rel	MOV DPTR, # data 16	ORL C, /bit	ANL C, /bit	PUSH dir	POP dir	MOVX A, @DPTR	MOVX @DPTR, A
1	AJMP (P0)	ACALL (P0)	AJMP (P1)	ACALL (P1)	AJMP (P2)	ACALL (P2)	AJMP (P3)	ACALL (P3)	AJMP (P4)	ACALL (P4)	AJMP (P5)	ACALL (P5)	AJMP (P6)	ACALL (P6)	AJMP (P7)	ACALL (P7)
2	LJMP addr16	LCALL addr16	RET	RETI	ORL dir, A	ANL dir, A	XRL dir, A	ORL C, bit	ANL C, bit	MOV bit, C	MOV C, bit	CPL bit	CLR bit	SETB bit	MOVX A, @R0	MOVX @R0, A
3	RR A	RRC A	RL A	RLC A	ORL dir, # data	ANL dir, # data	XRL dir, # data	JMP @A+DPTR	MOVC A, @A+PC	MOVC A, @A+DPTR	INC DPTR	CPL C	CLR C	SETB C	MOVX A, @R1	MOVX @R1, A
4	INC A	DEC A	ADD A, # data	ADDC A, # data	ORL A, # data	ANL A, # data	XRL A, # data	MOV A, # data	DIV AB	SUBB A, # data	MUL AB	CJNE A, # data, rel	SWAP A	DA A	CLR A	CPL A
5	INC dir	DEC dir	ADD A, dir	ADDC A, dir	ORL A, dir	ANL A, dir	XRL A, dir	MOV dir, # data	MOV dir, dir	SUBB A, dir		CJNE A, dir, rel	XCH A, dir	DJNZ dir, rel	MOV A, dir	MOV dir, A
6	INC @R0	DEC @R0	ADD A, @R0	ADDC A, @R0	ORL A, @R0	ANL A, @R0	XRL A, @R0	MOV @R0, # data	MOV dir, @R0	SUBB A, @R0	MOV @R0, dir	CJNE @R0, # data, rel	XCH A, @R0	XCHD A, @R0	MOV A, @R0	MOV @ R0, A
7	INC @R1	DEC @R1	ADD A, @R1	ADDC A, @R1	ORL A, @R1	ANL A, @R1	XRL A, @R1	MOV @R1, # data	MOV dir, @R1	SUBB A, @R1	MOV @R1, dir	CJNE @R1, # data, rel	XCH A, @R1	XCHD A, @R1	MOV A, @R1	MOV @ R1, A
8	INC R0	DEC R0	ADD A, R0	ADDC A, R0	ORL A, R0	ANL A, R0	XRL A, R0	MOV R0, # data	MOV dir, R0	SUBB A, R0	MOV R0, dir	CJNE R0, # data, rel	XCH A, R0	DJNZ R0, rel	MOV A, R0	MOV R0, A
9	INC R1	DEC R1	ADD A, R1	ADDC A, R1	ORL A, R1	ANL A, R1	XRL A, R1	MOV R1, # data	MOV dir, R1	SUBB A, R1	MOV R1, dir	CJNE R1, # data, rel	XCH A, R1	DJNZ R1, rel	MOV A, R1	MOV R1, A
A	INC R2	DEC R2	ADD A, R2	ADDC A, R2	ORL A, R2	ANL A, R2	XRL A, R2	MOV R2, # data	MOV dir, R2	SUBB A, R2	MOV R2, dir	CJNE R2, # data, rel	XCH A, R2	DJNZ R2, rel	MOV A, R2	MOV R2, A
B	INC R3	DEC R3	ADD A, R3	ADDC A, R3	ORL A, R3	ANL A, R3	XRL A, R3	MOV R3, # data	MOV dir, R3	SUBB A, R3	MOV R3, dir	CJNE R3, # data, rel	XCH A, R3	DJNZ R3, rel	MOV A, R3	MOV R3, A
C	INC R4	DEC R4	ADD A, R4	ADDC A, R4	ORL A, R4	ANL A, R4	XRL A, R4	MOV R4, # data	MOV dir, R4	SUBB A, R4	MOV R4, dir	CJNE R4, # data, rel	XCH A, R4	DJNZ R4, rel	MOV A, R4	MOV R4, A
D	INC R5	DEC R5	ADD A, R5	ADDC A, R5	ORL A, R5	ANL A, R5	XRL A, R5	MOV R5, # data	MOV dir, R5	SUBB A, R5	MOV R5, dir	CJNE R5, # data, rel	XCH A, R5	DJNZ R5, rel	MOV A, R5	MOV R5, A
E	INC R6	DEC R6	ADD A, R6	ADDC A, R6	ORL A, R6	ANL A, R6	XRL A, R6	MOV R6, # data	MOV dir, R6	SUBB A, R6	MOV R6, dir	CJNE R6, # data, rel	XCH A, R6	DJNZ R6, rel	MOV A, R6	MOV R6, A
F	INC R7	DEC R7	ADD A, R7	ADDC A, R7	ORL A, R7	ANL A, R7	XRL A, R7	MOV R7, # data	MOV dir, R7	SUBB A, R7	MOV R7, dir	CJNE R7, # data, rel	XCH A, R7	DJNZ R7, rel	MOV A, R7	MOV R7, A

2Byte	3Byte
2Cycle	4Cycle

APPENDIX B: 8051 SPECIAL FUNCTION REGISTER (SFR)



SFR RAM Address (Byte and Bit)

APPENDIX C: BIT-ADDRESSABLE RAM LOCATIONS

Byte Address	Bit Address							
2F	7F	7E	7D	7C	7B	7A	79	78
2E	77	76	75	74	73	72	71	70
2D	6F	6E	6D	6C	6B	6A	69	68
2C	67	66	65	64	63	62	61	60
2B	5F	5E	5D	5C	5B	5A	59	58
2A	57	56	55	54	53	52	51	50
29	4F	4E	4D	4C	4B	4A	49	48
28	47	46	45	44	43	42	41	40
27	3F	3E	3D	3C	3B	3A	39	38
26	37	36	35	34	33	32	31	30
25	2F	2E	2D	2C	2B	2A	29	28
24	27	26	25	24	23	22	21	20
23	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18
22	17	16	15	14	13	12	11	10
21	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
20	07	06	05	04	03	02	01	00

APPENDIX D: PROGRAM STATUS WORD (PSW)

CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	--	P

APPENDIX E: TIMER/COUNTER MODE CONTROL (TMOD) REGISTER

G	C/T	M1	M0	G	C/T	M1	M0

APPENDIX F: SERIAL CONTROL (SCON) REGISTER

SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

APPENDIX G: INTERRUPT ENABLE (IE) REGISTER

EA	--	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

APPENDIX H: INTERRUPT PRIORITY (IP) REGISTER

--	--	PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0